


ACT-525 UHF 類比雙頻道接收機

主要特點

- EIA 標準金屬機箱，控制面板裝配雙色背光大型 LCD、飛梭及頻道切換按鍵，收訊時會自動變色，以識別「工作」與「待機」頻道。
- 傳承 MIPRO ACT-7 系列最穩定的 24 MHz 窄頻純自動選訊接收電路，長距離接收不斷訊的專業品質，大幅衰減諧波干擾，增加互不干擾頻道數。
- 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈，調整「SQ」增減接收靈敏度，提升接收距離或避免雜訊干擾。
- MIPRO 首創的 Auto Scan 及 ACT 功能，能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 預設 7 個群組，共儲存 80 個頻道，最後一個群組可提供使用者從 961 個頻率中選擇並儲存 16 個頻率。
- 各頻道音頻訊號可單獨或混合輸出，並可切換三段輸出增益，確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍，避免產生飽和失真。
- 可選配 Dante 網路介面，輸出數位音訊。
- 搭配 MIPRO RCS2.Net 數位電腦軟體，連接 MIPRO DVU 驅動轉換器，遠端遙控 64 組系統的各項操作，並可結合 FSA 軟體，讓使用者自行計算設定的互不干擾頻道上傳。
- 天線座提供強波器偏壓，可連接 MIPRO 天線系統提升接收距離及訊號品質。
- 外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 標配 ACT-500H 手握式發射器或 ACT-500T 佩戴式發射器。
- 真正在台灣設計及製造，品質優越且物超所值。



主要規格

| | |
|------|--|
| 頻道數 | 雙頻道 |
| 機箱 | EIA 標準 1U 金屬機箱 |
| 顯示器 | 雙色背光 LCD |
| 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規) |
| 頻寬 | 24 MHz |
| 接收方式 | 純自動選訊 |
| 靈敏度 | 輸入 6 dB μ V 時，S/N > 80 dB |
| 頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz |
| 動態範圍 | > 111 dB |
| 音頻輸出 | 可切換三段音量，平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB，非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB |

| | |
|------|---|
| 網路介面 | 可選配 Dante |
| 電腦控制 | USB 介面，使用 MIPRO ACT-BUS 電腦遙控 64 組各項操作，結合互不干擾頻道計算軟體 FSA，預設互不干擾頻率。(需另購 MIPRO DVU 電腦連接線) |
| 天線裝置 | 阻抗 50 Ω ，TNC 天線母座提供強波器偏壓 |
| 電源供應 | DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器 |
| 尺寸 | 420 x 44 x 219 mm (W x H x D) |
| 重量 | 約 2.0 kg |