# ACT-526

## 歌唱專用
## 雙頻道接收機

專業的技術・完美的聲音




**獨立音量**
雙頻道分別調整

**ACT 同步**
快速鎖定工作頻道

**穩定選訊**
雙天線・雙重靜音

**台灣製造**
100% 台灣設計製造

綠色背光 LCD 顯示完整狀態 / Auto Scan 自動搜尋頻道 / SQ 靈敏度調整與雜音指示

### 01 接收機規格

| | |
|---|---|
| 接收頻道數 | 雙頻道 |
| 機箱規格 | EIA 標準 1U |
| 接收方式 | CPU 控制自動選訊接收 |
| 載波頻段 | UHF 480-934 MHz |
| 接收天線 | 後置分離式設計 |
| 預設頻率數 | 第 1-6 群組各 8 個無條件限制的互不干擾頻率；第 7-10 群組各 16 個互不干擾頻率，共 112 個。第 11 群組可自訂及儲存 8 個偏好頻率。 |
| 振盪模式 | PLL 相位鎖定頻率合成 |
| 射頻穩定度 | ±0.005%（-10 至 +60°C） |
| 實用靈敏度 | 輸入 10 dBμV 時，S/N >80 dB |
| 綜合 S/N 比 | >106 dB(A) |
| 綜合 T.H.D. | <0.5% @ 1 kHz |
| 綜合頻率響應 | 50 Hz-18 kHz |
| 靜音控制模式 | 音碼及雜訊鎖定雙重靜音控制 |
| 音量輸出 | 各頻道獨立音量控制器 |
| 最大輸出電壓 | Line / Mic 兩段切換 |
| 電源供應 | 外接 AC 電源供應器<br>12-15 VDC，1 A |
| 尺寸 / 重量 | 420 × 44 × 180 mm（寬×高×深）<br>約 1.4 kg |
| 搭配發射器 | ACT-526H |

### 02 ACT-526H 麥克風規格

| | |
|---|---|
| 振盪模式 | PLL 電路 |
| 載波頻段 | UHF 480-934 MHz |
| 頻帶寬度 | 24 MHz |
| 頻率調整 | ACT 自動鎖定工作頻道 |
| 輸出功率 | 30 mW（依當地電波法規變更） |
| 諧波輻射 | <-55 dBc |
| 最大輸入音壓 | 140 dB SPL |
| 操作顯示器 | LCD 顯示電池容量、頻道及錯誤訊息 |
| 使用電池 | 3 號（AA）電池兩只 |
| 搭配音頭模組 | MU-80 |
| 尺寸 | 500 × 260（長）mm* |
| 重量 | 約 282 g（不含電池） |
| 專利及認證 | 多項專利、多國電波法規認證 |

* 麥克風尺寸依提供資料列示，數值待確認。

聲音細節，清晰呈現

**>106 dB**
綜合訊噪比 S/N (A)

**50 Hz-18 kHz**
綜合頻率響應

標準搭配 ACT-526H 手握式無線麥克風，亦相容 MIPRO 其他發射器。

備註：各項規格如有誤差，以實際產品為依據；載波頻率範圍、最大偏移度等依各國電波法規而有不同規格。